

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS																	
Circuito		Descrição das cargas					Condutores						Proteção			Fases	Eletrodutos
Nº	Tipo	Local	Quantidade	Potência Unitária (VA)	Sub-total	Total	Corrente de Projeto (A)	Numero de circuitos agrupados	FC	IZ	IZ - Corrigida	Seção dos condutores (mm²)	Tipo	Número de pólos	Corrente Nominal	R,S	Diâmetro (mm)
1	ILUMINAÇÃO	SALA	1	160	160	520	2,36	3	0,7	14,50	10,15	1,50					
		QUARTO	1	160	160												
		COZINHA	1	100	100												
		BANHEIRO	1	100	100												
2	CHUVEIRO	BANHEIRO	1	7500	7500	7500	34,09	1	1	46,00	46,00	10,00					
3	TORNEIRA ELÉTRICA	COZINHA	1	4000	4000	4000	18,18	3	0,7	26,00	18,20	4,00					
4	TUG'S COZINHA	COZINHA	4	1900	1900	1900	8,64	3	0,7	26,00	18,20	4,00					
5	TUG'S GERAL	SALA	4	100	400	2500	11,36	2	0,8	19,50	15,60	2,50					
		QUARTO	3	100	300												
		BANHEIRO	3	600	1800												
6	RESERVA					2200	10,00	1	1	19,50	19,50	2,50					
7	RESERVA					2200	10,00	1	1	19,50	19,50	2,50					